KB3 のファームウェア更新方法

更新の手順

1. Windows 用の KB3 HiFi 専用ドライバーをインストールします

注意: KB3 の動作には専用ドライバーのインストールが必要です。

- 2. KB3 にイヤホンを接続し、Windows PC へ接続します
- 3. FIIO_FIIO KB3 HIFI_V0.04.exe を起動し、ポップアップを「はい(Y)」を選択して進み、次のウィ ンドウで Vender ID を 2972、 Product ID を 0092 と書き換えます

	FIIO_							×
	<u>^</u>	Under sign this utility in any mat	ned NDA doo directly or i ter! Do you	cument, rec ndirectly, in accept this	ipient (FIIO) s whole or in p claim?	hall not bart, at a	disclose ny time o	r
					(tiv(Y)		เงเงิร์(N)
SA93	12L Write E	EPROM (M	P) Dev v2.0) (FIIO ON	.Y)			
Πu	lse EVB VID	(0x262A) ar	nd PID (0x0()01, High Si	peed), PID (0	x0002, F	ull Speed))
Vend	lor ID 29	972 Pr	roduct ID	0092) (Write E	EEPROM
								Exit

4. 「Write EEPROM」ボタンを押して書き込みを開始します。ポップアップされる警告を確認し、 一度 KB3 の接続を抜き差しし電源を再投入します。その後「OK」ボタンで進行します。

バーグラフが右端まで進行するのを待ちます。



Use EVB VID (0x262A) and PID (0x0001, High Speed), PID (0x0002, Full Speed)						
Vendor ID	2972	Product ID	0092		Write EEPROM	
					>	
				_	Exit	

5. "Write to EEPROM OK!"のポップアップが表示されたら、更新は成功です。

「OK」ボタンを押して進み、「EXIT」ボタンでウィンドウを閉じます。

	FIIO.	×	
	Write to EEPR	OM OK!	
	្រ	ок	
SA9312L Write EEPROM (MP)	Dev v2.0 (FIIO	ONLY)	
Use EVB VID (0x262A) and	PID (0x0001, Hig	h Speed), PID (0	x0002, Full Speed)
Vendor ID 2972 Prod	luct ID 0092		Write EEPROM
			Exit